## 佳能相机在 Mac 用 LR 实现无线联机拍摄

硬件:

CamFi Pro Plus, MacBook, 佳能 550D

软件:

Light Room 8.2 版,卡菲全能版客户端

注意:苹果系统不支持10.15版本

步骤:

1、下载并安装 Mac 端全能版客户端。

http://www.cam-fi.com/files/camfi\_pro\_plus\_client.pkg

2、打开 CamFi Pro Plus , 用 Mac 的 Wi-Fi 连接 CamFi 的热 点 , 开启服务 ;

数据线连接相机和 CamFi 设备,客户端会出现连接的相机;

● ● ● 卡菲全能版客户端 1.0.10.22	
卡菲的连接状态:CamFi-Pro-5G-63647e	手动指定IP
第三方联机拍摄服务:已启动	停止服务
连接的相机:Canon Digital Camera	
<ul> <li>开机时自动启动</li> <li>帮助</li> <li>关于</li> </ul>	退出

## 3、打开 LightRoom,选择**文件-->联机拍摄-->开始联机拍摄**,

设置相关的文件夹参数,确定,即可实现无线联机拍摄。

文件	编辑	图库	照片	元数据	视图	窗口	帮助	
新建	目录						L L	ightroom Cat
打开	目录			<b>企</b> 第0	0			
打开	最近使用	用的目录	Ł	•	•			
优化	目录				1. 1.			
导入	照片和初	见频 ₃ ⊑ λ		ひ 第1				
ー 日来守八… 导入 Photoshop Elements 目录…								
联机	拍摄					开始联机	拍摄	
自动	导入			•	-	陶壶"联相	机拍摄"8	SI HI
导入	修改照片	十配置文	7件和预	〔设		新建拍摄		άжт
导出				介出	F	肥友拍摄	ł	F12

